Symphon · Ξ

Symphon-E App Enerix Control

Version:2025.4.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Einlösen des Lizenzschlüssels	2
3. Installation der App	3
3.1. Verbindung zu Clever-PV herstellen	4
4. Kontakt	7
5. Verzeichnisse	8
5.1. Abbildungsverzeichnis	8

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »Symphon-E App Enerix Control« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

2. Einlösen des Lizenzschlüssels

- Zunächst muss der Lizenzschlüssel eingelöst werden, den Sie mit Ihrer Rechnung erhalten haben.
- Starten Sie im EMS-Online-Monitoring.

Menü Alle Systeme Einstellungen	 Klicken Sie im EMS-Online-Monitoring links oben auf das Burger-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen".
 Einstellungen 	3. Klicken Sie bei der Schaltfläche EMS App Center auf den blauen Pfeil.
P Literescoldisant R Literescoldisant	 Im App Center klicken Sie dann oben rechts auf "Lizenzschlüssel einlösen".
REST Lizenzschlüssel einlösen × Geben Sie hier den Lizenzschlüssel ein, den Sie mit der Bestellung der App erhalten haben Bereits registrierten Lizenzschlüssel einlösen? ✓ Bereits registrierten Lizenzschlüssel* XXXX - XXXX - XXXX - XXXX / XXX ✓ Lizenzschlüssel* Masterkey verwenden ABBRECHEN LIZENZSCHLÜSSEL EINLÖSEN	5. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "Lizenzschlüssel einlösen".

3. Installation der App

- Ausgangspunkt für die Installation der App ist das EMS App Center.
- Klicken Sie unter "Schnittstellen" auf die Kachel Symphon-E App Enerix Control.



3.1. Verbindung zu Clever-PV herstellen

- Öffnen Sie Clever-PV, das online-basierte Home Energy Management System (HEMS).
 - Auf einem Mobil-Gerät: Laden Sie alternativ die Clever-PV-App herunter.
- Klicken Sie links unten auf "Registrieren".



Mar Mar Description Hill Will Will Wommen Will Wommen Will Wommen Will Wommen Herzlich willkommen Will Wommen Will Wommen Will Wommen Level Art - the lepters nere kinnenskeler forspresengers. Will Wommen Will Wommen Democ Matain Oren Democ Matain Democ Matain	6. Klicken Sie im darauf folgenden Bildschirm auf "Einrichtung starten".
Weit Weite Messsystem verbinden X Desseystem verbinden X	7. Wählen Sie das passende Messsystem, je nach Größe Ihrer PV-Anlage.
Messsystem verbinden × Image: Heartbeat 1Komma5* Image: Huawei Image: LG AT Image: LG DE Image: M-TEC (beta) Image: M-TESS HYB-G2 Image: M-TESS HYB-G3 Image: M-TEC (beta) Image: M-TESS HYB-G3 Image: M-TESS HYB-G3	8. Wählen Sie "Push-API" aus der Liste aus.
Nome Contribut 1 Messssystem verbinden × Account verifizieren We benotagen die folgenaden informationen, um eine Verbindung mit deinem Gerät herstellen zu können. Push API Über unseren öffentliche API kannst du selbst deine Stromzählerwerte an uns senden. Uh ullge ein, dass die Zugengdaten und Leistungsdaten des Geräts gespeichert und verschetter werden, und ein Betreib des [] Datenschutzerklärung > AGB	9. Im nächsten Schritt muss der Account verifiziert werden.

3.1. Verbindung zu Clever-PV herstellen

Symphon · Ξ

Messsystem verbinden ×	20. An Ansendos wird die Arr one durgesteilt.	
Push API Übermittle deine Stromzähler Daten direkt an dever-PV. Die Konfiguration kannst du hier vornehmen.	11. Kopieren Sie die angezeigte URL in Ihre Zwischena	
1. API Schlüssel		
Der Api Key ist für einzigartig für denen Stromzähler und wird verwendet, um diesen zu identifizieren.		
2. API URL https://push.clever.pv.com/api/v1/194cc012.efa3-4715-a701-a101b8c0f37d/electrictMeters/ bb95c8de.79b6-4fde-ac37-66f9ea75e5557codee		
Sende deine Daten an untenstehende URL. Weitere Informationen findest du in unseren Anleitungen.		
3. Daten empfangen Sobald die ersten Daten empfangen werden, kann die Einrichtung abgeschlossen werden. Warte auf Daten		
eesticated	12. Fügen Sie die URL im FENECON-Installationsfeld e	
UK.*		
Regular APUR, lake type / speep camp or consistent SERIER 10000 Pun API Installationalisevel*		
Des al en Problem		
Installationshinweis ×	13. Nach Bestätigung des Datenschutzhinweises	
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Energiemanagementsystem gespeicherte system- und personenbezogene Daten an die clever-PV GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Augsburg unter der Nummer HRB 38148, weitergeleitet werden.	App installert werden.	
ABBRECHEN		
Schnittstellen enerix Modbius/TCP lesend	14. Nach Abschluss der Installation befindet sich Control im EMS App Center unter "Schnittstellen"	
Enerix Control Modbus/TCP Lesend		
Einspeisung 3161 w	15. Enerix Control kann nun genutzt werden.	
Produktion Batteriespeicher		
3382 W 0W 0		
Hausverbrauch 221 W Autarkie 100 %		

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Symphon-E Service

Telefon Service: +49 (0) 371 45 85 68 - 100

E-Mail Service: symphon-e@heckert-solar.com

5. Verzeichnisse

5.1. Abbildungsverzeichnis